

# ポータブルワイヤレスアンプ (スピーカー)

## PE-W50 series

### 1. キャリングハンドル装備のB4コンパクトサイズ

B4サイズのコンパクト&軽量タイプ。  
 キャリングハンドル装備で、イベント会場に、会議室に、どこへでも手軽に持ち運べます。  
 別売のキャリングバッグを使用すればさらに持ち運びが簡単に。  
 バッグを装着したままアンプの操作も可能です。本体内部のポケットには、ワイヤレスマイクを1本収納可能。

### 2. イベント会場や店舗、ショールームなどの明るい空間に映えるシンプル&スタイリッシュなデザインを採用

シンプルかつスタイリッシュなデザインは、どんな空間にもフィットします。

### 3. 新開発「話し上手モード」搭載により、マイクアナウンス音声の明瞭な拡声を実現

キレのよい低音と力強い中音域を実現した高音質設計に加え、ビクター独自の新技术「話し上手モード」搭載。  
 声の子音を強調することにより音の輪郭がくっきりし、同じ音量でも聴き取りやすさをアップ。  
 聴いている人はもちろん、話している人も疲れません。

### 4. 最大出力 25W でパワフル&クリアな放送を実現

コンパクトながら最大出力 25W をキープ。パワフルでクリアな放送を可能にしました。

### 5. ニーズに合わせて選べる多彩なラインアップ

ビジネスにニーズに応じて選べる多彩なラインナップ。  
 CD プレーヤー内蔵モデルなら、BGM の演出も手軽にでき、マイクとのミキシングも可能です。  
 さらに、USB メモリに入れた MP3 形式の音声ファイルもかんたん再生。  
 ディスクを入れ換える手間なしに長時間再生ができます。  
 パソコンで編集したアナウンスをイベントで流すなど、幅広く活用できます。  
 ※録音する音楽ファイルは個人として楽しむ他、著作権者に無断で使用できません。  
 ※対応可能なメディアは機種によって異なります。

### 6. AC100Vのほか、乾電池でも使用できる2WAY電源を採用

AC100Vのコンセントに加え、乾電池も使用できる2WAY電源。屋外での使用もスムーズです。

### 7. ワイヤレスチューナー、CDプレーヤーの電源を個別にON/OFF可能

ワイヤレスチューナー、CDプレーヤーの電源を個別にON/OFFでき、未使用時の消費電力を抑えられます。

本体部	
マイク入力	1 系統
ワイヤレスチューナー入力	2 系統
AUX 入力	1 系統
AUX 出力	1 系統
周波数特性	50 Hz ~ 18 kHz
スピーカー	16 cm ダブルコーン型
定格出力	22 W (AC 電源)
最大出力	25 W (AC 電源)
電池持続時間	4 時間 (アルカリ乾電池・有線マイク使用時)
電源	AC 100 V 50 Hz / 60 Hz 又は単二乾電池 x 10
消費電力	17 W ~ 22 W
外形寸法	幅 262 mm x 高さ 369 mm x 奥行 240 mm
質量	5.5 kg ~ 6.5 kg
CD プレーヤー部 (CD プレーヤー搭載モデルのみ)	
対応メディア	CD、USB (MP3 音源)
ワイヤレスチューナー部 (ワイヤレスチューナー搭載モデルのみ)	
受信周波数	806.125 MHz ~ 809.750 MHz のうち 16 チャンネル (WT-U85)
	806.125 MHz ~ 809.750 MHz のうち 30 チャンネル (WT-UD84)
周波数特性	50 Hz ~ 15 kHz (+ 3 dB、- 6 dB、1 kHz 基準)

	音源への対応				組込・同梱品区分		
	有線 マイク対応	ワイヤレス マイク対応	CD 再生対応	USB メモリ対応	シングル チューナー組込	ダイバシティ チューナー同梱	ワイヤレス マイク 1 本同梱
PE-W50 ワイヤレス 2 波 組込可能 (別売)	●	●	-	-	-	-	-
PE-W51D ダイバシティ 1 波 標準対応	●	●	-	-	-	●	-
PE-W51S シングル 1 波 標準対応	●	●	-	-	●	-	-
PE-W51S-M シングル 1 波 標準対応	●	●	-	-	●	-	●
PE-W50CD ワイヤレス 2 波 組込可能 (別売)	●	●	●	●	-	-	-
PE-W51DCD ダイバシティ 1 波 標準対応	●	●	●	●	-	●	-
PE-W51SCD シングル 1 波 標準対応	●	●	●	●	●	-	-
PE-W51SCD-M シングル 1 波 標準対応	●	●	●	●	●	-	●

お問い合わせ、御見積は ☎ **052-793-6861**